

## TIPS VOOR OPLAADBARE HOORTOESTELLEN van Phonak (Marvel)

Hierbij willen we u enkele tips meegeven over het oplaadproces van uw hoorapparaten. Als u vragen heeft, staan we steeds voor u klaar! Team Hoorzorg Van Looveren

- ✓ Uw hoortoestel zal automatisch inschakelen van zodra u het hoortoestel uit de lader haalt. En ook automatisch uitschakelen als u het toestel in de oplader plaatst. U kan echter steeds manueel uw hoortoestel aan- en uitzetten via de drukknop op het hoorapparaat.  
Om het in te schakelen houdt u het onderste gedeelte van de drukknop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het indicatorlampje meerdere malen groen flinkt. Om het toestel uit te schakelen houdt u diezelfde knop onderaan ingedrukt tot het rode indicatorlampje verschijnt.
- ✓ Opgelet! Wanneer u de oplader uit de stekker trekt, maar de toestellen zelf laat zitten in de oplader, zullen de toestellen toch vanzelf ingeschakeld worden. Want ze schakelen aan van zodra ze geen stroom meer krijgen. U laat dus best tijdens de nacht de oplader gewoon verbonden met de stroom.
- ✓ Een dagelijkse oplaadbeurt wordt beschouwd als normaal gebruik. Maak er dus een gewoonte van om uw oplaadbare hoortoestellen elke nacht in de oplader te plaatsen.
- ✓ Een volledige oplaadbeurt duurt maximaal 3u. De autonomie van een opgeladen hoortoestel bedraagt ongeveer 24u.
- ✓ De ingebouwde accu is een lithium-ion accu. Deze batterijen hebben geen geheugen. U hoeft dus niet te wachten tot de batterij van uw hoortoestel volledig leeg is alvorens hem op te laden. Omgekeerd kan het ook geen kwaad het oplaadproces te stoppen als de batterij nog niet volledig opgeladen is.
- ✓ Voor een betrouwbare en veilige werking wordt aangeraden enkel de meegeleverde USB-kabel en stekker te gebruiken.
- ✓ Voor sommige opladers is het mogelijk om een extra powerpack aan te kopen en deze te koppelen aan de oplader. Via de powerpack heeft u de mogelijkheid om de hoortoestellen op te laden zonder elektrische voeding.
- ✓ Opgeladen hoortoestellen schakelen automatisch uit en mogen in de oplader blijven zitten. Draagt u echter gedurende lange tijd uw hoortoestellen niet, wordt aangeraden de voeding van de lader uit te trekken en/of de hoortoestellen uit de oplader te halen. Vergeet uw hoortoestel dan ook niet manueel uit te schakelen.
- ✓ Laad uw hoortoestellen minstens 1x per 3 weken volledig op om de capaciteit van de accu optimaal te blijven gebruiken.
- ✓ Bewaar de oplader en de hoortoestellen op een droge plaats en bij kamertemperatuur. Een hoortoestel kouder dan 0°C wordt niet onmiddellijk geladen. Het operationele temperatuurbereik van de oplader ligt tussen 0°C en 40°C.
- ✓ Wanneer uw hoortoestel is blootgesteld aan vochtige omgevingen of bij transpiratie, kan het aangewezen zijn om uw toestel te drogen. Het is mogelijk om in de oplader een droogtablet te plaatsen zodat u naast het opladen 's nachts, ook uw hoortoestellen kan laten drogen. Vergeet zeker de lader niet te sluiten zodat de droogtablet optimaal kan werken.
- ✓ Wanneer uw toestel plots niet meer zou opladen of niet meer werkt, kan het helpen van uw toestel te resetten. Dit doet u door het onderste gedeelte van de drukknop in te drukken en dit gedurende 15 seconden. Er verschijnt geen lichtje, u telt best zelf tot 15 terwijl u de knop ingedrukt houdt. Nadien plaatst u het toestel in de lader en zou het indicatorlampje terug zoals van tevoren moeten beginnen flikkeren.